

# DINUY

## Nuevo

Detector de movimiento  
para caja de mecanismo

# DM CAM 003




**Control** de lámparas  
LED y Fluorescencia  
**con 2 Hilos!**

[www.dinuy.com](http://www.dinuy.com)

# Detector de movimiento DM CAM 003

- Detector de movimiento, de interior, para montaje en caja de mecanismo universal
- Instalación a 2 hilos (no requiere Neutro), lo que permite la sustitución directa de un interruptor o de un pulsador con minuterero
- Válido para todo tipo de cargas, incluido lámparas LED
- Ajustes en la parte trasera del sensor, lo que dificulta manipulaciones indeseadas
- Puede ser activado manualmente mediante pulsadores (no luminosos)
- La función "Pulso" permite, en las comunidades de vecinos con minuterero, sustituir los pulsadores existentes sin cambiar la instalación
- Incorpora 2 sensores PIR de gran sensibilidad, lo cual permite la detección del más mínimo movimiento


## Esquemas de instalación



## Características técnicas

	REFERENCIA	DM CAM 003
	Alimentación	230V~50Hz
Carga Máxima	Incandescencia y Halógenas 230V	3~200W
	Halógenas MBT (ferromagnético)	3~150W
	Halógenas MBT (electrónico tipo LC)	3~100W
	Fluorescencia	5~100W (máx. 10µF)
	Lámparas PL (CFL)	5~100W (máx. 8 lámparas)
	Lámparas LED a 230V	3~100W (máx. 16 lámparas)
	Extractores	5~50VA
	Contactores	Con corriente de excitación >16mA
	Minuterros	Con corrientes de fuga por pulsador >30mA (DINUY ref.: MI EL3 003 y MI EL3 004)
		Cobertura
	Temporización	Temporización: 30seg ~ 10min Pulso: 4 seg ON / 30 seg OFF
	Luminosidad	3Lux ~ 100Lux, o Desactivado
	Índice Protección	IP40, Clase II

## DISTRIBUIDOR



Auzolan, 2 - 20303 IRUN  
Tel.: 943 62 79 88  
Fax: 943 62 57 64  
info@dinuy.com  
[www.dinuy.com](http://www.dinuy.com)

